



## MARSHALL JMP1 MAP-FUNKTION in Verbindung mit 4-fach Fußschalter

Es ist möglich mit dem 4-fach Fußschalter auch andere Patches wie 01 bis 04 Abzurufen. Dazu nutzt man die Map-Funktion des JMP-1.

### **Vorgehensweise:**

1. Die gewünschten 4 Patches (Programmplätze) am JMP-1 aussuchen und merken bzw. notieren. z.B.: 03, 06, 21, 44.
2. Am JMP-1 die **Maptaste 1x drücken** - Display zeigt 'in00'.
3. Mit dem Data Regler die **Displayanzeige auf 'in01' stellen.**  
(eingehende Fußschalter- bzw. MIDI-Information)
4. **Maptaste 1x drücken** - Display zeigt: 'to01'.
5. Mit dem Data Regler **Displayanzeige auf 'to03' stellen.**  
(das Patch, daß dem Fußschalterplatz 1 zugeordnet werden soll)
6. **Maptaste 1x drücken** - Display zeigt 'ot03'  
(Patchinformation die am MIDI OUT ausgegeben wird)
7. **Nur ausführen wenn ein Effektgerät via MIDI OUT mit dem JMP-1 verbunden ist.:**  
Mit Data Regler die gewünschte Programmnummer des Effektgerätes einstellen.
8. **Maptaste 1x drücken** - JMP-1 geht in die Normalfunktion.
9. Für die weiteren Patches die Punkte 2. bis 8. wiederholen und die gewünschten Parameter einstellen.

**Anmerkung: Für die Mapping Daten erfolgt eine automatische Speicherung!!!  
Siehe auch: Bedienungsanleitung Seite10 MIDI MAPPING.**